HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 1
产品安装 2
连接显示器 4
安装 5
使用 6
调整显示器 8
故障排除 9
技术参数 10
注意事项 10
产品保修卡 11
产品有毒有害物质或元素 12
产品保修卡 13

产品介绍

感谢广大客户朋友对本公司产品的支持，对您表示感谢

产品外观

包装清单

以上图案仅供参考，请以实物为准

安装

安装底座



1. 将下面的底座放在平稳的桌面上。
2. 将显示器的支架对准底座的卡槽，并将支架向下压紧，直至卡入底座卡槽。
3. 将显示器竖起，调整显示器的视角，使显示器处于舒适的观看位置。
4. 将显示器的支架对准底座的卡槽，并将支架向下压紧，直至卡入底座卡槽。
5. 将显示器竖起，调整显示器的视角，使显示器处于舒适的观看位置。
6. 将显示器的支架对准底座的卡槽，并将支架向下压紧，直至卡入底座卡槽。
7. 将显示器竖起，调整显示器的视角，使显示器处于舒适的观看位置。

注意事项

1. 安装显示器时，请将显示器放置在平稳的桌面上，以免显示器掉落造成人身伤害或设备损坏。
2. 请勿在显示器上放置重物，以免显示器倾倒造成人身伤害或设备损坏。

连接显示器

1. 将三芯电源线插入显示器背面的电源线插孔，并将电源线另一端插入电源插座。
2. 将信号线插入显示器背面的信号线插孔，并将信号线另一端插入电脑主机的信号线接口，并拧紧信号线两端的固定螺丝。

使用

按键说明

1. 电源开关
2. 电源指示灯
3. 菜单/确定键
4. 向上/亮度+键
5. 向下/对比度+键
6. 信号源/返回键

注意事项

1. 请勿将显示器倒置，以免显示器掉落造成人身伤害或设备损坏。
2. 请勿将显示器放置在潮湿、多尘、有腐蚀性物质的环境中，以免显示器受潮、积尘或腐蚀造成人身伤害或设备损坏。
3. 请勿将显示器放置在有强烈电磁干扰的环境中，以免显示器受干扰造成人身伤害或设备损坏。
4. 请勿将显示器放置在有强烈光线照射的环境中，以免显示器受光线照射造成人身伤害或设备损坏。
5. 请勿将显示器放置在有强烈振动的环境中，以免显示器受振动造成人身伤害或设备损坏。
6. 请勿将显示器放置在有强烈热源的环境中，以免显示器受热源造成人身伤害或设备损坏。

调整显示器

注意：调整时请注意观察显示器的变化。

倾斜/转动显示器

倾斜显示器前面板，调整显示器的视角。

转动显示器支架，调整显示器的视角。

调整屏幕显示菜单(OSD)功能说明

主菜单	子菜单	说明
亮度	亮度	调整屏幕亮度
	对比度	调整屏幕对比度
	动态对比	开启/关闭动态对比度
	动态亮度	开启/关闭动态亮度
	背光	调整屏幕背光亮度
	伽马	调整屏幕伽马值
色彩	色温	调整屏幕色温
	色彩空间	调整屏幕色彩空间
	色彩增强	开启/关闭色彩增强
	色调	调整屏幕色调
	饱和度	调整屏幕饱和度
	肤色	调整屏幕肤色
	锐度	调整屏幕锐度
	噪点	调整屏幕噪点
图像	自动调整	自动调整屏幕显示
	水平位置	调整屏幕水平位置
	垂直位置	调整屏幕垂直位置
	时钟	调整屏幕时钟
	相位	调整屏幕相位
	纵横比	调整屏幕纵横比
	过扫描	开启/关闭过扫描
	锐度	调整屏幕锐度
	噪点	调整屏幕噪点
设置	语言	调整屏幕语言
	水平菜单位置	调整屏幕水平菜单位置
	垂直菜单位置	调整屏幕垂直菜单位置
	菜单时间	调整屏幕菜单时间
	菜单透明度	调整屏幕菜单透明度
	菜单锁定	开启/关闭菜单锁定
	信号源	调整屏幕信号源
	自动信号源	开启/关闭自动信号源
	恢复出厂设置	恢复屏幕出厂设置
	关于	显示屏幕信息

注意：以上菜单内容仅供参考，请以实物为准，不同型号显示器，菜单内容会有差异。

故障排除

现象	原因	解决方法
电源指示灯不亮	电源线未插好	检查电源线连接
	电源开关未开启	开启电源开关
	电源线损坏	更换电源线
电源指示灯呈绿色，但无显示	信号线未插好	检查信号线连接
	信号线损坏	更换信号线
	电脑主机未开启	开启电脑主机
	电脑主机显卡未安装好	检查电脑主机显卡安装
	电脑主机显卡驱动未安装	安装电脑主机显卡驱动
	电脑主机显卡不兼容	更换电脑主机显卡
显示不稳定	信号线未插好	检查信号线连接
	信号线损坏	更换信号线
	电脑主机显卡不兼容	更换电脑主机显卡
显示颜色不正常	信号线未插好	检查信号线连接
	信号线损坏	更换信号线
	电脑主机显卡不兼容	更换电脑主机显卡
显示屏幕有缺陷	显示屏幕有缺陷	联系HKC客户服务中心

注意：以上故障排除内容仅供参考，请以实物为准，不同型号显示器，故障排除内容会有差异。

技术参数

产品型号	24B2W1(F)(B)
显示屏尺寸	23.8英寸
面板类型	IPS广视角
最佳分辨率	1920*1080
最大分辨率	1920*1080
亮度	250cd/m²
对比度	1000:1
动态对比度	5000:1
视角	178°/178°
响应时间	5ms
显示色彩	16.7M
色域	sRGB 72%
输入信号	VGA+HDMI(F)(B)
电源适配器	内置电源
电源输入	100-240V 50/60Hz
工作温度	0°C-40°C
工作湿度	10%-80%RH(无凝结)
存储温度	-20°C-60°C
存储湿度	5%-95%RH(无凝结)
可视面积	509.184(H)×286.416(V)mm
倾斜角度	-5°~21°
转动角度	360°
安装方式	桌面式
产品尺寸	539.4×426.4×180.0mm
产品重量	3.7KG

中国能效标识

根据《转动显示器能效限定值及能效等级》的要求，本显示器符合三级能效。

额定功率(W)	18.0
开启状态功率(W)	17.5
待机功率(W)	0.5
能效等级	三级

产品中有害物质的名称及含量

根据中国电子信息产业发展研究院的要求，以下表格内容提供本产品有关有害物质的信息。

本表格内容仅适用于在中国大陆销售的产品。 说明

部件名称	有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溶溴联苯	多溶溴二苯醚
外壳/支架	○	○	○	○	○	○
显示屏/显示器	×	○	○	○	○	○
线缆及线缆组件	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
驱动装置	×	○	○	○	○	○
电源装置	×	○	○	○	○	○
光源	×	○	○	○	○	○

○表示该有害物质在该部件的均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。

×表示该有害物质至少在该部件的均质材料中的含量均超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

根据中国电子信息产业发展研究院的要求，以上表格内容仅适用于在中国大陆销售的产品。

本产品有毒有害物质或元素的环保使用期限为10年。

本产品的正常使用条件为：海拔高度2000米以内，室内安装，室温0°C-40°C，相对湿度10%-80%RH（无凝结）。

产品保修卡

感谢您选购HKC产品！

为了确保您的权益，请在购买时要求经销商填写本卡，并妥善保管本卡以备日后查阅。

本产品自出厂日期起，在正常使用情况下，享有三年整机免费保修服务。

本产品保修卡仅适用于中国大陆地区，对于以下情况产品不在保修范围内或需要收取维修成本费用，请参阅HKC客户服务手册或咨询HKC客户服务中心：

1. 因不当使用、意外事故、自然灾害、擅自改装、维修、拆卸、安装、调试、清洁、搬运、存储、使用不当、使用环境不良、电源电压不稳定、未按照产品说明书、安装指导、操作指导、维修指导、安全指导、清洁指导、存储指导、使用指导、维修指导、安全指导、清洁指导、存储指导、使用指导、维修指导、安全指导、清洁指导、存储指导、使用